



Opis mocowania:

W celu zamontowania urządzenia należy wykonać następujące czynności:

1. Zdjąć pokrywę obudowy;
2. Przeprowadzić przewody przez dławik;
3. Podłączyć poszczególne przewody;
4. Zamknąć obudowę;

Instrukcja podłączenia:

Według rysunku umieszczonego na pokrywie obudowy.

Dane techniczne:

Czujnik temperatury PT1000:

- tolerancja: B +/-0.12%
- współczynnik temperatury (TCR): 3850 (europejski)
- stała czasowa (90%) w powietrzu (1m/sec): 40sec max.
- Samogrzanie w powietrzu (1m/sec): 2.5mW/°C
- Zakres temperatury pracy: -50°C...500°C
- Maksymalny prąd: 1mA

